

WD-Z2



WD 시스템 설치 소프트웨어

φ50 mm φ60 mm CE RoHS 10 UL FCC
 IP65 NEMA 유형 4X,13 실내 사용 수직 취부 사용 주위 온도 -10°C~+50°C

*1. WDR-L(E)-Z2는 제외
*2. WDR-L(E)-Z2: IP20

호환되는 시그널 타워 시리즈



모델 번호 구성


WDT-6LR-Z2

①


① 크기 · 호환되는 시그널 타워 시리즈
 5LR = φ50 · LR5 시리즈
 6LR = φ60 · LR6 시리즈
 5E = φ50 · LE 시리즈
 6M = φ60 · LME 시리즈

치수(mm)


●WDT-5E-Z2




●WDT-6M-Z2



●WDT-5LR-Z2



●WDT-6LR-Z2



옵션

자세한 내용은 P.91 ~ P.96 참조

제품 설명	모델 번호
시스템 운영 소프트웨어*	WDS-WIN01
범용 AC 어댑터	ADP-001
셋업 키트(φ50mm)	WDX-5LRB
셋업 키트(φ60mm)	WDX-6LRB

* 무료 버전의 경우, 송 · 수신기 설정 변경 기능만 사용 가능합니다.
데이터 수집 기능 사용에는 유료 라이선스가 필요합니다.

사용 가능한 국가/지역

WDT-5E / 6M-Z2	WDT-5LR / 6LR-Z2
일본/미국/유럽/중국/대만/태국/필리핀/베트남	일본/미국/유럽/중국/한국/대만/태국/인도네시아/필리핀/베트남/멕시코/캐나다/말레이시아/싱가포르

제품 목록

모델 번호	정격 전압	유형	크기(mm)	호환되는 시그널 타워 시리즈	소비 전력	무게
WDT-5E-Z2	DC 24V	송신기	φ50	LE	0.8W	0.052kg
WDT-6M-Z2	DC 24V	송신기	φ60	LME	0.8W	0.052kg
WDT-5LR-Z2	DC 24V	송신기	φ50	LR5	1.4W	0.074kg
WDT-6LR-Z2	DC 24V	송신기	φ60	LR6	1.4W	0.085kg